



名称	冷凍ショーケース	
形式名	GSR-1000PB	
総内容積	L	_____
有効内容積	L	186
性能	外気温30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず 庫内温度-20℃以下	
外形寸法	mm	幅 1002(+21)×奥行 694×高さ 850
内箱寸法	mm	幅 836 × 奥行 530 × 高さ 580
製品質量	kg	59
貯蔵庫	外箱	塗装鋼板
	内箱	塗装鋼板
	断熱材	シクロペンタン一体発泡
	ショーウィンド	_____
	陳列段数	_____
	天板	_____
	上扉	左右スライド式ガラス扉
照明	LED1灯付	
冷凍サイクル	電源	単相100V 50/60Hz 電源プラグ形状 ㊶ (15A,125V)
	電動圧縮機	全密閉型 呼称出力225W
	蒸発器	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形
	凝縮器	自然対流式外箱兼用チューブオンシート形 +ワイヤーチューブ強制風冷方式
	送風機	_____
	霜取方式	_____
	排水方式	_____
	冷媒	R290
	保護装置	_____
	警報装置	_____
温度調節	ダイヤル式	
電源コード(長)	約1.9m(有効長さ)	
消費電力	W	230.5/260.5
電流	A	3.4/3.5
年間消費電力量	1160/1088kWh/年	
排熱量	W	548
	kcal/h	473
貯蔵量	_____	
付属品	カゴ4個、霜取ヘラ1個、鍵2個	
別売品	電照POP	

作成	石川	審査	金井	承認	須田	名	GSR-1000PB
三角法	尺度	1:10		製図年月日			
				20.09.07			

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は30mmである。
 ※本図は改良のため変更されることがあります。